

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Серийный номер: _____

Дата продажи « ____ » _____ 20 ____ г.



ПШТАМП
ПРОДАВЦА

Отметки о ремонте:

| | |
|--|--|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

АО «ЭрВиАй Групп»

СЕТЕВОЙ ВИДЕОРЕГИСТРАТОР

RVi-1NR16241



Внимание!

При обращении в сервисный центр заполните акт рекламации, доступный на сайте в разделе «Сервис».

Дополнительная информация на сайте: www.rvigroup.ru

Телефон технической поддержки: 8-800-700-16-61
Звонок бесплатный по всей территории РФ

ПАСПОРТ

Пожалуйста, ознакомьтесь перед эксплуатацией
и сохраните для дальнейшего использования

Редакция 1
2021 г.

1. Основные сведения об изделии

Сетевой видеореги­стратор RVi-1NR16241 (далее – видеореги­стратор) предназначен для записи и отображения видеопотока с IP-камер видеонаблюдения, а также воспроизведения видеопотока из архива. Видеореги­стратор позволяет осуществлять резервирование видеоархива на внешние носители. Управление устройством осуществляется посредством собственного меню при подключении монитора к видеовыходу регистратора, а так же доступно через Web-интерфейс при сетевом подключении. **Не бытового назначения.**

2. Основные технические данные

| | | |
|---------------------|---|---|
| Видео | Количество каналов | 16 |
| | Максимальное разрешение записи на канал | 8 Мп (3840×2160) |
| | Максимальный входящий битрейт | 160 Мбит/с |
| Аудио | Аудио вход RCA | 1 |
| | Аудио выход RCA | 1 |
| Интерфейсы | Видеовыходы | 1 × VGA FullHD (1920×1080) / 1 × HDMI UltraHD 4K (3840×2160) |
| | Тревожные входы/выходы | 4/2 |
| | Порты PoE | Нет |
| | PoE бюджет | Нет |
| | Интерфейсы управления | Нет |
| USB интерфейсы | 2×USB 2.0 | |
| Сеть | Сетевой интерфейс | 1 × (10Base-T/100Base-TX/1000Base-T) |
| Хранение информации | Количество HDD | 2 × SATA |
| | Поддержка горячей замены (Hot Swap) | Нет |
| Эксплуатация | Электропитание | DC 12 В, 4А до 10 Вт (без учета HDD) |
| | Диапазон рабочих температур | -10°С...+55°С |
| | Габаритные размеры | 282.38(Д)×375(Ш)×56(В) мм |
| | Вес | 1510 г (без учета HDD) |

Полный перечень технических характеристик устройства можно посмотреть на странице продукта.

3. Комплект поставки

| | |
|-----------------------------------|-------|
| Видеореги­стратор | 1 шт. |
| Кабель питания | 1 шт. |
| Блок питания | 1 шт. |
| Комплект винтов для крепления HDD | 1 шт. |
| Паспорт изделия | 1 шт. |
| Инструкция «Быстрый старт» | 1 шт. |
| USB мышь | 1 шт. |
| Sata кабель | 2 шт. |

4. Указания мер безопасности

По способу защиты от поражения электрическим током видеореги­стратор соответствует классу I по ГОСТ 12.2.007.0-75.

Конструкция видеореги­стратора удовлетворяет требованиям электро- и пожарной безопасности по ГОСТ 12.2.007.0-75 и ГОСТ 12.1.004-91.

5. Сведения об утилизации

Видеореги­стратор не содержит в своём составе опасных или ядовитых веществ, способных нанести вред здоровью человека или окружающей среде, и не представляет опасности для жизни и здоровья людей и окружающей среды по окончании срока службы. Утилизация изделия может производиться по правилам утилизации общепромышленных отходов.

6. Транспортировка и хранение

Видеореги­страторы в транспортной таре перевозятся любым видом крытых транспортных средств (в железнодорожных вагонах, закрытых автомашинах, трюмах и отсеках судов, герметизированных отапливаемых отсеках самолетов и т.д.) в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.

Расстановка и крепление в транспортных средствах ящиков с видеореги­страторами должны обеспечивать их устойчивое положение, исключать возможность смещения ящиков и удары их друг о друга, а также о стенки транспортных средств.

7. Гарантии изготовителя

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие видеореги­страторов требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации – 24 месяца со дня продажи видеореги­стратора.

Хранение видеореги­стратора в упаковке должно соответствовать условиям 2 по ГОСТ 15150-69.

В случае выявления неисправности, в течение гарантийного срока эксплуатации, предприятие-изготовитель производит безвозмездный ремонт или замену видеореги­стратора. Предприятие-изготовитель не несет ответственности и не возмещает ущерба возникшего по вине потребителя при несоблюдении правил эксплуатации.